



ELIT 9011, Ø1,6mm-16mm

Dreieretningsmåler berøringsløs

For berøringsløs deteksjon av fasefølge. Klemmene klypes på isolasjonen til faselederne Ø1,6-16mm

Teknisk beskrivelse

<p>Dreieretningsmåler for berøringsløs deteksjon av fasefølge. Tradisjonelle fasefølgeinstrumenter må fysisk ha kontakt med blanke uisolerte leder i trefasesystemet, der tre krokodilleklemmer tilkobles. ELIT 9011 trenger kun tilgang til faseledere med isolasjonen på og fanger signalene opp i følsomme isolerte krokodilleklemmer. Dette øker sikkerheten betraktelig. Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.</p><p>- Fase deteksjon, påvisning av spenningssatte ledere, faserotasjon og finn brudd i ledere.</p><p>- Spenningsområde: 70-1000VAC</p><p>- Frekvensområde: 45-65Hz</p><p>- Rask og sikker deteksjon, øker produktiviteten.</p><p>- Dynamisk LED display som er enkelt å forstå.</p><p>- Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).</p><p>For ledere med diameter fra Ø1,6mm til Ø16mm, se ELIT 9012 for bruk på større ledere.</p><p>Bakplate med kraftige magneter for å henge opp instrumentet i tavlen.</p>

Fordeler:

Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.
Dynamisk LED visning som er enkelt å forstå.
Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 9011, Ø1,6mm-16mm/ 10130002/ 8009601/ 7070810009848
I henhold til:	EN 61010-1:2010+A1:2019 EN 61326-1:2013
Indikering	LED
Trefasevisning	Yes
Frekvensområde	50 - 60 Hertz
Spenningsområde	70 - 600 Volt
Dreieretningstester	Yes
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning	Yes