



ELIT 9012, Ø10mm-40mm

Dreieretningsmåler berøringsløs

For berøringsløs deteksjon av fasefølge. Klemmene klypes på isolasjonen til faselederne Ø10-40mm

Teknisk beskrivelse

<p>Dreieretningsmåler for berøringsløs deteksjon av fasefølge. Tradisjonelle fasefølgeinstrumenter må fysisk ha kontakt med blanke uisolerte leder i trefasesystemet, der tre krokodilleklemmer tilkobles. ELIT 9012 trenger kun tilgang til faseledere med isolasjonen på og fanger signalene opp i følsomme isolerte krokodilleklemmer. Dette øker sikkerheten betraktelig. Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.</p><p>- Fase deteksjon, påvisning av spenningssatte ledere, faserotasjon og finn brudd i ledere.</p><p>- Spenningsområde: 70-1000VAC</p><p>- Frekvensområde: 45-65Hz</p><p>- Rask og sikker deteksjon, øker produktiviteten.</p><p>- Dynamisk LED display som er enkelt å forstå.</p><p>- Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).</p><p>For ledere med diameter fra Ø10mm til Ø40mm, se ELIT 9011 for bruk på mindre ledere.</p><p>Bakplate med kraftige magneter for å henge opp instrumentet i tavlen.</p>

Fordeler:

Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.
Dynamisk LED visning som er enkelt å forstå med lys og lyd.
Rast detektering av faserotasjon før rehab for å sikre korrekt dreieretning etter utført jobb.



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT 9012, Ø10mm-40mm/ 10130004/ / 7070810019489
I henhold til:		---