



ELIT MMR-6500

Mikroohmmeter 100A



Mål HV-brytere og transformatorer med én og samme enhet. 100A teststrøm og 0,1μO oppløsning.

Teknisk beskrivelse

MMR-6500 mikroohmmeter er et topp-moderne design med enestående tilnærming til måling av små motstander. Instrumentene tillater å måle resistive objekter med høy strøm og ha en, unik i sin klasse, modul for induktive objekter opp til 10 A.

Egenskaper:

- målinger av resistive objekter med strøm opptil 100 A
- målinger av induktive objekter opp til 10 A
- målinger av gjenstander som er jordet på begge sider (f.eks. på HV-brytere)
- måling med en- eller to-veis strømflyt
- høy immunitet mot forstyrrelser utenfra
- måler temperatur på viklinger
- automatisk kompensasjon for temperatur på målte objekter
- et topp moderne grensesnitt med berøringsskjerm og utvidet minne
- samarbeid med printer og en 2D strekkodeleser
- WiFi, USB og LAN kommunikasjon
- IP67
- kan benyttes i et miljø hvor det er elektromagnetisk forstyrrelser fra 400 kV

Funksjoner:

Takket være bruken av spesielle algoritmer, målefunksjoner og en stabilisert, ikke-pulserende målestrøm tillates brukeren å arbeide under vanskelige forhold. Mulighet for bruke målestrøm opptil 100 A, en høy strømkilde lar deg måle kontaktene til HV-brytere med nøyaktighet på 0,25 %.

Enkel avlesning:

Berøringsskjerm på 5-tommer med farger og en oppløsning på 800x480 piksler for enkel avlesning av måleresultater.

Hjelpesystem:

Bruken av en stor skjerm gjør det mulig å bruke nyttige hjelpetegninger for hvordan du bruker måleren.

Fordeler:

- Måler resistive objekter med strøm opptil 100 A
- Måler induktive objekter opp til 10 A
- WiFi, USB og LAN kommunikasjon



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT MMR-6500/ 10230004/ 8011320/ 7070811211967
I henhold til:		---