

ELIT AS

Dreieretningsindikator - EC001189

ELIT 9011, Ø1,6mm-16mm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dreieretningsmåler for berøringsløs deteksjon av fasefølge. Tradisjonelle fasefølgeinstrumenter må fysisk ha kontakt med blanke uisolerte leder i trefasesystemet, der tre krokodilleklemmer tilkobles. ELIT 9011 trenger kun tilgang til faseledere med isolasjonen på og fanger signalene opp i følsomme isolerte krokodilleklemmer. Dette øker sikkerheten betraktelig. Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.

- Fase deteksjon, påvisning av spenningssatte ledere, faserotasjon og finn brudd i ledere.

- Spenningsområde: 70-1000VAC

- Frekvensområde: 45-65Hz

- Rask og sikker deteksjon, øker produktiviteten.

- Dynamisk LED display som er enkelt å forstå.

- Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).

For ledere med diameter fra Ø1,6mm til Ø16mm, se ELIT 9012 for bruk på større ledere.

Bakplate med kraftige magneter for å henge opp instrumentet i tavlen.

El.nummer: 8009601
Art.nummer: 101 300 02
GTIN nummer: 7070810009848
Dimensjon: 90 x 60 x 45mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Dreieretningsindikator - EC001189

ELIT 9011, Ø1,6mm-16mm

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP42

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Dreieretningsindikator - EC001189

ELIT 9011, Ø1,6mm-16mm

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no