



ELIT Profitest Intro

Installasjonstester m/minne

Prisgunstig installasjonstester fra Gossen Metrawatt med grunnleggende sluttkontrollfunksjoner.

Teknisk beskrivelse

Kompakt og robust installasjonstester komplett i bæresveske. Stort bakgrunnsbelyst display med grafiske hjelpemenyer som viser hvordan det skal kobles til på de forskjellige områdene.

Programvare til PC er inkludert, der kan man bygge struktur og sende til instrumentet.

Sikringstørrelse og karakteristikk kan legges inn i strukturen og instrumentet vil automatisk vite grenseverdier når aktuell kurs velges før måling.

Instrumentet støtter tilkobling av RFID-skanner og strekkode-leser.

Måler følgende parametere: Kontinuitet med høy(>200mA) og lav teststrøm, kortslutningsmåling, isolasjonsmåling, jordfeilbrytertest, spenning og faserotasjon.

Kompensering av måleledninger både på kontinuitet og kortslutningsmåling

Kontinuitetsmåling med positiv og negativ strøm utføres automatisk

Mulighet for stigende rampe ved isolasjonstest for sjekk av varistorer

Kalkulasjon av spenningsfall på anlegget

Kan utføre målinger på alle 1-fas og 3-fas systemer på spenninger fra 65 til 500V og fra 15,4 til 420Hz

Tester alle typer jordfeilbrytere: A, AC, F, B, B+, EV, MI og G/R, samt SRCD og PRCD



Fordeler:

Arvtaker til velkjente Protitest 2 i nytt design

Bygg struktur på PC og overfør via toveis kommunikasjon

Tester jordfeilbrytere type A, AC, B og B+

Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT Profitest Intro/ 10150010/ 8002411/ 7070811207106	
I henhold til:	---
Indikering	Grafisk
Grenseverdiindikering	Yes
Isolasjonsmotstandsmåling	Yes
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon	Yes
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger	Yes
Lavmotstandsmåling	Yes
Selektiv jordingmåling	Yes
Sløyfemotstand/impedansmåling	Yes
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning	Yes
Måling av nettets indre resistans	Yes
RCD/FI-test	Yes
Kurvefasong ved RC /FI-testing	For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
RCD/FI-test med økende reststrøm	Yes
Feltrotasjonstest	Yes
Strukturert måleverdiminne	Yes
Grensesnitt	Yes