



ELIT MMR-6700

Mikroohmmeter 200A



Mål HV-brytere og transformatorer med én og samme enhet. 200A teststrøm og 0,1 μ O oppløsning.

Teknisk beskrivelse

MMR-6700 mikroohmmeter er et topp-moderne design med enestående tilnærming til måling av små motstander. Instrumentene tillater å måle resistive objekter med høy strøm og ha en, unik i sin klasse, modul for induktive objekter opp til 10 A.

Egenskaper:

- målinger av resistive objekter med strøm opptil 200 A
- målinger av induktive objekter opp til 10 A
- målinger av gjenstander som er jordet på begge sider (f.eks. på HV-brytere)
- måling med en- eller to-veis strømflyt
- høy immunitet mot forstyrrelser utenfra
- måler temperatur på viklinger
- automatisk kompensasjon for temperatur på målte objekter
- et topp moderne grensesnitt med berøringsskjerm og utvidet minne
- samarbeid med printer og en 2D strekkodeleser
- WiFi, USB og LAN kommunikasjon
- IP67
- kan benyttes i et miljø hvor det er elektromagnetisk forstyrrelser fra 400 kV

Funksjoner:

Takket være bruken av spesielle algoritmer, målefunksjoner og en stabilisert, ikke-pulserende målestrøm tillates bruker å arbeide under vanskelige forhold. Mulighet for bruke målestrøm opptil 200 A, en høy strømkilde lar deg måle kontaktene til HV-brytere med nøyaktighet på 0,25 %.

Enkel avlesning:

Berøringsskjerm på 5-tommer med farger og en oppløsning på 800x480 piksler for enkel avlesning av måleresultater.

Hjelpesystem:

Bruken av en stor skjerm gjør det mulig å bruke nyttige hjelpetegninger for hvordan du bruker måleren.

Fordeler:

- Måler resistive objekter med strøm opptil 200 A
- Måler induktive objekter opp til 10 A
- WiFi, USB og LAN kommunikasjon



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MMR-6700/ 10230005/ 8011321/ 7070811211974
I henhold til:	---
Motstandsindikasjon	Optisk
Maks motstandstestverdi	2000 Ohm
Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC	Yes
Lommelyktsfunksjon	No