



ELIT 135

Med polsøger, fasefølge og lommelygte

Robust spændings-/gennemgangstester med fasefølge og polsøger funktion.

Teknisk beskrivelse

Digital spændingstester med både LED og LCD display. Indbygget lommelygte og funktionstest af RCD afbrydere. Høj sikkerhedskategori KAT IV 600V og IP 65 gør den ideel til feltbrug. AC / DC spændingsmåling op til 690V. 3-faset drejefelttest. Frekvensmåling. Gennemgangstest med akustisk signal på kredsløb under 100k ohm. En-polet polsøger. Akustisk signal kan tændes eller slukkes efter ønske. Spændingstest virker også uden batterier, IEC 61243-3 og IEC 61010-1 KAT IV 600V.

Fordele:

Datahold, selvtest og automatisk tænd/sluk

LED-lampe til belysning af målepunktet

AC \ DC spændingsmåling op til 690V og frekvens fra 40Hz til 400Hz

Funktionstest af 30mA RCD



Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	
Produktnavn/ Art.nr/ GTIN	ELIT 135 Spændings-/gennemgangstester/ 10290006/ 7070811207076
Ifølge:	---
	6 - 690
	272
	20
	2
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	No
	No
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes