



ELIT 267

Tangamperemeter TRMS AC/DC milliampere



ELIT 267 tangamperemeter sand RMS med milliampere AC/DC, velegnet for afledningsstrømme

Teknisk beskrivelse

ELIT 267 er nyt og unikt instrument, der både kan måle AC og DC i milliampere og dermed bl.a. er velegnet til måling af aflednings strømme. Instrumentet er også forsynet med standard multimeterfunktioner.

Den unikt kombination med måling af både AC og DC strøm i milliampere betyder, at instrumentet kan anvendes til mange forskellige opgaver. Finde f.eks. problemer i biler, som aflader weekenden over. Finder AC lækage i elinstallationen samt DC komponenten, fra elektronikken, som kan mætter fejlstrømsafbryderen og dermed medføre en farlig situation. ELIT 267 kan f.eks. også anvendes til at måle af DC ladestrømme, batteriforbrug samt andre små forbrug i bilen.

ELIT 267 måler 0,1mA10,00A DC og 0,1mA20,00A AC, spænding 0,01300,0V AC/DC samt gennemgang og 0,1500,0k Ω . Instrumentet er derfor et meget alsidigt instrument for både elektro-, elektronik- maskin- og autobranchen.

ELIT 267 er forsynet med belyst display, datahold, min/max samt automatisk nul-justering. Instrumentet opfylder IEC 61010-1 KAT IV og leveres komplet i taske med batterier, prøveledninger og manual.



Fordele:

Tangmultimeter med milliampere AC/DC
Lækagestrømme på både AC og DC
Sand RMS 0,1mA20/10A AC/DC
Min/max, auto nul og datahold
Spænding, modstand og gennemgang

Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	
Produkt navn/ Art.nr/ GTIN	ELIT 267/ 10300048/ 7070810022458
Ifølge:	---
	No
	No
	Yes
	0,0001 - 10
	0,0001 - 20
	Yes
	Yes
	Yes
	Yes
	No
	No
	No
	No
	Yes
	No
	No
	23
	No
	No
	600
	Yes