



ELIT Auto-ISO-5000

Adapter til MIC-5050 og MIC-10k1

Gjør det mulig å automatisk teste mellom alle kombinasjoner: L1-L2-L3-N-PE og sann jord.

Teknisk beskrivelse

ELIT AUTO-ISO-5000 gjør det mulig å automatisk teste isolasjonsnivået mellom alle kombinasjoner i en 3-, 4-, eller 5-leder kabel.

Adapteret kobles til isolasjonsmåler ELIT MIC-5050 eller MIC-10k1.

Måleresultat for alle kombinasjoner lagres i en operasjon på instrumentet for dokumentasjon.

Adapteret kan kobles til totalt 6 punkter samtidig. L1-L2-L3-N-PE og jord.

Maksimal testspenning 5kV.

Fordeler:

Adapter til MIC-5050 og MIC-10k1.

Adapteret kan kobles til totalt 6 punkter samtidig. L1-L2-L3-N-PE og jord.

Maksimal testspenning 5kV.



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN		ELIT Auto-ISO-5000/ 10340182/ 8001306/ 7070811204181
I henhold til:	---	
Type tilbehør/reservedel	Andre	
Tilbehør	Yes	
Reservedel	No	
Innstillingsversjon	No	
Med mappe/veske	No	
Pluggteknikk	4 mm-sikkerhetsteknikk	
Type isolasjonsmateriale	PVC (Polyvinylklorid)	
Maks. Arbeidspenning	5000 Volt	
Strømbelastningsevne	0,01 Ampère	
Målekretskategori	CAT IV	